


Maße in mm / Dimensions in mm


© EUCHNER GmbH + Co. KG

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.


markiert Ausrichtung von Pos 1
alignment marking of Pos 1



Z 2:1



Bei Verwendung mit MCM-X oder
Zuhaltmodul MGB2-BR/BP /
When used with MCM-X or
locking-module MGB2-BR/BP



Pos	Anschlussstyp P Connection type P	
1	S1	NOT-HALT Taster beleuchtet Emergency stop illuminated
	H1	
2	S2	Taster beleuchtet - GRÜN MIT BEDRUCKUNG Push-button illuminated - GREEN WITH PRINTING
	H2	
3	S3	Taster beleuchtet - BLAU MIT BEDRUCKUNG Push-button illuminated - BLUE WITH PRINTING
	H3	

Bezeichnung Designation	Beschreibung Description	Description
SM	Submodul	Sub module
E_Sx	Fehler Sx	Error Sx
I_Sx	Eingang Sx	Input Sx
O_Hx_B	Ausgang Ansteuerung Hx blinken	Output activation Hx to blink
O_Hx	Ausgang Ansteuerung Hx	Output activation Hx
FI_ES	Sicherer Eingang Not-Halt	Safety input emergency stop

Übersicht der Kommunikationsdaten (Nur bei Systemen mit einem Busmodul MBM):



Overview of the communication data (only for systems with a Bus module MBM):

Geräte definiert mit SW-ID: 9000001 in Gerätebeschreibung

Device defined with SW-ID: 9000001 in the device description

Input

Ethernet ¹⁾ standard	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1st Byte	-	-	SM_E_S1	-	-	SM_I_S3	SM_I_S2	SM_I_S1
2nd Byte	Diagnose Byte (pluggable)							



Output

Ethernet ¹⁾ standard	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1st Byte	-	-	SM_O_H3_B	SM_O_H2_B	SM_O_H1_B	SM_O_H3	SM_O_H2	SM_O_H1

¹⁾ Ethernet Protokoll in Abhängigkeit des verwendeten MBM Busmodul / Ethernet protocol according to the used MBM Busmodul