



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.



Inklusive:

- 3 Einlegeschilder
(silber, ohne Aufschrift)
- Etikettenhalter
(AY-C-A1-156732)

Betriebsanleitung beachten
(bei Abweichungen zwischen Datenblatt und Betriebsanleitung gelten die Daten des Datenblattes)
Please observe the operating instructions
(in case of disagreement between data sheet and operating instructions, the information of the data sheet are to be considered)

								
	MBM...	MGB2-L...	MSM... (SLOT1)	MSM... (SLOT2)	AC-MC... (X1)	AC-MC... (X2)	MGB2-H...	MGBE...
MGB2-L1HEB-E-U-S1-MA-R-178017	173315	136776	137610	167632	157024	156718	136691	100465
MGB2-L1HEB-E-U-S1-MA-L-178018	173315	136776	136710	167632	156718	157024	156394	100465

Overview of the communication data:

[illegible]

Output EtherNet/IP	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1st Byte	BM_ACK_G	-	-	-	-	-	-	-
2nd Byte	LM1_ACK_G	LM1_ACK_ER	-	-	-	-	-	LM1_O_CL
3rd Byte	-	-	-	LM1 SM2 O H2 B	LM1 SM2 O H1 B	-	LM1 SM2 O H2	LM1 SM2 O H1

Input CIP Safety	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1st Byte	-	-	-	-	LM1_SM2_FI_S3	LM1_SM2_FI_ES	LM1_FI_UK	LM1_FI_SK
2nd Byte	-	-	-	-	-	-	-	-
3rd Byte	-	-	-	-	-	-	-	-
4th Byte	-	-	-	-	-	-	-	-

Output CIP Safety	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1st Byte	-	-	-	-	-	-	-	LM1_FO_CL
2nd Byte	-	-	-	-	-	-	-	-
3rd Byte	-	-	-	-	-	-	-	-
4th Byte	-	-	-	-	-	-	-	-